MX 04 HDCA

Digital HDTV Satellite Receiver

HDTV

Satelliten Receiver
Satellite Receiver

Digitaler HDTV Satelliten-Receiver für den Empfang aller freien und mit Conax verschlüsselten TV- und Radio-Programme.

Digital HDTV satellite receiver for the receipt of all free an Conax-encrypted TV- and radiochannels.

DIGITAL fernsehen
TESTSIEGER
11.2009
gut
SMART MX 04 HDCA
www.digitalfernsehen.de

CONAX EMBEDDED · PVR ready · HDMI · USB · SAVE ENERGY Stand by: <1 Watt · Netzschalter Power switch

Technische Daten / Technical Data

Modell (Model)	MX 04 HDCA
Art.-Nr. (0rder-No.)	22-01-01-0107
Beschreibung (Description)	HDTV-CA-Receiver / DVB-S2 / Conax embedded
Empfangsart (Reception Type)	Satellit (Satellite)
Anzeige (Display)	4-stelliges LED/4-digit
DiSEqC / Usals	✓
Anzahl Kanäle (Channels) TV/Radio	5000
Favoriten Listen (Favorite Lists)	32
Kanalsortierung (Channel sorting)	FTA/Alpha/Num.
Symbolrate Mbps (Symbol rate Mbps)	2-90
Teletext	TV/STB
EPG - Elektronischer Programmführer (Electronic Program Guide)	NOW/NEXT/7days
Software-Upgrade	RS 232 / OTA / USB
Box to Box Copy	✓
Blindscan	✓
Kindersicherung (Parental Control)	✓
Sleeptimer/Event-Timer	✓ / 8
Audio Digital Output (AC 3)	SPDIF
Video Ausgänge (Video Outputs)	Scart / HDMI / Component
USB-Anschluss (USB Interface)	✓
LAN-Anschluss (LAN Interface)	-
Digital Video Out	✓
Netzschalter (Power Switch)	✓
Menüsprachen (OSD Languages)	German, English, French, Russian, Hungarian, …
Zubehör (Accessories)	ca. 1,3 kg
Gewicht (Weight)	Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung (Remote control, Batteries, instruction manual)
Abmessungen (B x H x T) (Dimensions (W x H x D)	260 x 50 x 220 mm